

シリンダーICロックシリーズ製品比較表

		シリンダーICロック3	シリンダーICダブルロック	マネジメントロックII	マネジメントロックDUAL II
基本仕様	型番(シルバー色のみ)	ST-S2011S	ST-S1030CWL	ML2-2013S	MLD-2033S
	リーダー部寸法(mm)	55×75	55×75	55×105	55×105
	本体部寸法(mm)	68×150	68×142	68×150	68×150
	電池駆動	○(単3アルカリ4本)	○(単3アルカリ4本)	○(単3アルカリ4本)	○(単3アルカリ4本)
	ACアダプター駆動	○(DC6V-1A)	○(DC6V-1A)	○(DC6V-1A)	○(DC6V-1A)
	非常電源供給	○(006P角型アルカリ電池使用)	○(006P角型アルカリ電池使用)	○(006P角型アルカリ電池使用)	○(006P角型アルカリ電池使用)
	ダブルロック対応	×	○(ダブルロック連動)	×	×
	対応ICカード規格	フェリカ・マイフェア(A)	フェリカ・マイフェア(A)	フェリカ・マイフェア(A)	フェリカ・マイフェア(A)
	対応バックセット(mm)	38・51・64・76 38以下、76以上はオプション対応	38・51・64・76 38以下、76以上はオプション対応	38・51・64・76 38以下、76以上はオプション対応	38・51・64・76 38以下、76以上はオプション対応
	管理者ICカード登録数	5	5	5	5
	使用者ICカード登録数	300	300	300(Bモード時)	300(IC+暗証番号の認証も可)
	固定管理者暗証番号	×	×	1種類(4~12桁)	5種類(2~5桁)
	固定使用者暗証番号	×	×	1種類(4~12桁)	×
	デイリーキー自動生成	×	×	○(Aモード時)	○
タイムキー自動生成	×	×	○(Aモード時)	○	
履歴保存	3000	3000	3000	3000	
機能	いたづら防止機能(5分間停止)	○	○	○	○
	マナーモード機能(認証音停止)	○	○	○	○
	パールこじ開け防止機能(警報)	○	○	○	○
	エコモードOFF(リーダー部タッチなし)	○	○	○	○
	音量調整機能	○	○	○	○
	お出かけ機能	○	○	○	○
設定	ディップスイッチ1(下/上)	オートロック(OFF/ON)	オートロック(OFF/ON)	オートロック(OFF/ON)	オートロック(OFF/ON)
	ディップスイッチ2(下/上)	左右勝手	左右勝手	左右勝手	左右勝手
	ディップスイッチ3(下/上)	マナーモード(OFF/ON)	マナーモード(OFF/ON)	マナーモード(OFF/ON)	マナーモード(OFF/ON)
	ディップスイッチ4(下/上)	エコモード(ON/OFF)	エコモード(ON/OFF)	エコモード(ON/OFF)	エコモード(ON/OFF)
	ディップスイッチ5(下/上)	登録モード(追加/上書き)	ダブルロック(OFF/ON)	登録モード(上書き/追加)Bモード時	-
登録・削除	登録方法(上書き登録)	○(管理者カード必要)	○	○(Bモード時、管理者カード必要)	○(管理者カード必要)
	登録方法(追加登録)	○(管理者カード必要)	○(管理者カード必要)	○(管理者カード必要)Bモード	○(管理者カード必要)
データ端末 (ターミナル)	ICカード個別削除(本体のみ)	×	×	×	○
	シリアル番号の変更	○	○	○	○
	ローカル番号の変更	—	—	○	○
	内部時計の修正(シリアル番号上書き)	○	○	○	○
	IC登録情報のアップロード	○	○	○	○(バックアップのみ)
	IC登録情報のダウンロード	○	○	○	○(バックアップのみ)
PC専用ソフト (IC Lock Manager)	エントランスIC5000への登録データ移行	○	○	○	×
	IC登録情報の取り込み	○	○	○	×
	IC登録情報の作成・編集	○	○	○	×
	履歴の管理・印刷	○	○	○	○

※デイリーキー・タイムキーの使用には、PC用のワンタイムパスワード発行ソフトが必要です。

※モード切替キーの使用には、PC用のワンタイムパスワード発行ソフトが必要です。

※エコモードOFFにして、電池駆動で使用すると2日間程度で電池が無くなります。必ず、ACアダプターによる常時電源でご使用ください。